



## شارژر باتری لوکاس ۱۲-۲۴ ولت و ۲۴۰-۱۰۰ ولت

### معرفی:

شارژر باتری لوکاس برای باتری های 5Ah و 9Ah با LED نشانگر وضعیت موجود می باشد. این محصول آلمانی دارای نمایشگری است که سمت راست آن وضعیت شارژر (موقعیت A) و قسمت چپ (موقعیت B) وضعیت باتری را توصیف می کند.

### اطلاعات فنی:

شارژر ۱۲-۲۴ ولت:



5.0 Ah bzw. 9,0 Ah	ظرفیت باتری:
Version 1 (5,0 Ah): 25.2V DC7S2P, Version 2 (9,0 Ah): 25.2V DC7S3P	سیستم باتری:
21-29 v	ولتاژ خروجی:
-20 درجه سانتی گراد تا +40 درجه سانتی گراد	دمای عملیاتی:
12-24 v	ولتاژ ورودی:
4 A	جریان شارژ:
2.0 m	طول سیم برق:
0 درجه سانتی گراد تا +45 درجه سانتی گراد	دمای شارژ:
-20°C - 60°C	دمای ذخیره سازی:
150 w	خروجی:
0,69 kg	وزن:
IP 20	کلاس حفاظتی:



شارژر ۱۰۰-۲۴۰ ولت:

5.0 Ah bzw. 9,0 Ah	ظرفیت باتری:
Version 1 (5,0 Ah): 25.2V DC7S2P, Version 2 (9,0 Ah): 25.2V DC7S3P	سیستم باتری:
21-29 v	ولتاژ خروجی:
-20 درجه سانتی گراد تا +40 درجه سانتی گراد	دمای عملیاتی:
12-24 v	ولتاژ ورودی:
4 A	جریان شارژ:
2.0 m	طول سیم برق:
0 درجه سانتی گراد تا +45 درجه سانتی گراد	دمای شارژ:
-20°C - 60°C	دمای ذخیره سازی:
150 w	خروجی:
0,69 kg	وزن:
IP 20	کلاس حفاظتی:
50-60 Hz	فرکانس:

